



### 典型应用

中央门锁、车镜调整、转向灯控制、自动门窗、座椅调整、限速信号控制、预热控制、雨刮控制

### 特性

- 结构紧凑, 重量轻
- 高电流容量(载流: 35A/10min. 25A/1h)
- 可提供回流焊型产品
- 较高的耐热能力
- 符合RoHS、ELV指令

### 性能参数

触点形式	一组常开(1H)、一组转换(1Z)
接触压降 <sup>(1)</sup>	典型值: 50mV (10A下测量) 最大值: 250mV (10A下测量)
最大连续电流 <sup>(2)</sup>	35A (23°C, 10min) 25A (23°C, 1h)
最大切换电流 <sup>(3)</sup>	常开触点: 35A 常闭触点: 20A
最大切换电压	16VDC
最小负载	1A 6VDC
电耐久性	详见触点参数表
机械耐久性	1 x 10 <sup>7</sup> 次 300次/分钟
绝缘电阻	100MΩ (500VDC)
介质耐压 <sup>(4)</sup>	500VAC

动作时间	最大值: 10ms (额定电压下测量)
释放时间 <sup>(5)</sup>	最大值: 5ms
环境温度	标准型: -40°C ~ 85°C 回流焊型: -40°C ~ 125°C
振动 <sup>(6)</sup>	10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅
冲击 <sup>(6)</sup>	98m/s <sup>2</sup>
引出端形式	印刷电路板引出端 <sup>(7)</sup>
封装形式	塑封型、防焊剂型
重量	约6g

备注: (1) 初始值, 也可表述为接触电阻最大值为100mΩ (1A 6VDC);  
 (2) 常开触点, 在线圈施加100%额定电压时测量所得;  
 (3) 23°C, 在13.5VDC下测量所得(动作次数100次, 阻性负载);  
 (4) 1min, 漏电流小于1mA;  
 (5) 由额定电压阶跃到0VDC, 且没有线圈抑制电路时测量;  
 (6) 在激励时, 常开触点断开时间小于100μs; 在不激励时, 常闭触点断开时间小于100μs, 同时常开触点不能闭合;  
 (7) 该产品为环保产品, 焊接时请选用无铅焊料, 推荐焊接温度及时间为(260±3)°C, (5±0.3)s;

### 触点参数<sup>(5)</sup>

23°C

触点负载电压	负载类型		触点负载电流 A			通断比		电耐久性 (次)	触点材料	触点接线图 <sup>(4)</sup>
			1Z		1H	接通 s	断开 s			
			常开	常闭	常开					
13.5VDC	阻性	接通	20	10	20	2	2	2×10 <sup>5</sup>	AgSnO <sub>2</sub>	见图1
		断开	20	10	20	2	2			
	电机锁定	接通	25 <sup>(3)</sup>	—	25 <sup>(3)</sup>	0.2	2	1×10 <sup>5</sup>	AgSnO <sub>2</sub>	见图3
		断开	25 <sup>(3)</sup>	—	25 <sup>(3)</sup>					


触点负载电压	负载类型		触点负载电流 A			通断比		电耐久性 (次)	触点材料	触点接线图 <sup>(4)</sup>
			1Z		1H	接通 s	断开 s			
			常开	常闭	常开					
13.5VDC	灯 <sup>(1)</sup>	接通	90 <sup>(2)</sup>	—	90 <sup>(2)</sup>	1	9	1×10 <sup>5</sup> (85°C)	AgSnO <sub>2</sub>	见图4
		断开	8.8	—	8.8					
	灯 <sup>(1)</sup>	接通	6×21W	—	6×21W	1	6	1×10 <sup>5</sup>	AgSnO <sub>2</sub>	见图4
		断开								
	闪光灯	接通	3×21W	—	3×21W	0.365	0.365	2×10 <sup>6</sup>	特殊 AgSnO <sub>2</sub>	见图5
		断开								

备注：(1) 当用于闪光灯负载时，须按图5极性要求接线，并须采用特殊AgSnO<sub>2</sub>触点，订货标记中客户特性号为(170)；

(2) 初始灯丝尖峰冲击电流；

(3) 电机锁定浪涌电流；

(4) 触点接线图如下所示(常开、常闭负载测试采用不同样品分开测试)：



(5) 当触点负载电压为24VDC或更高，又或使用负载条件与本表不相符时，请将相应详细使用条件提供给宏发以获取更多的支持。

## 线圈参数

23°C

额定电压 <sup>(1)</sup> VDC	动作电压 VDC			释放电压 VDC			线圈电阻 x(±10%)Ω	继电器功耗 W
	23°C	85°C	125°C	23°C	85°C	125°C		
10	≤6.3	≤7.9	≤8.9	≥0.8	≥1.0	≥1.1	180	0.6
12	≤7.3	≤9.2	≤10.3	≥1.0	≥1.2	≥1.4	225	0.64

备注：(1) 如需要其他额定电压规格，可特殊订货。


## 订货标记示例

HFKH / 12 -Z S T (XXX)	
继电器型号	HFKH: 常规型 HFKH-T: 回流焊型
线圈电压	10: 10VDC    12: 12VDC
触点形式	H: 一组常开    Z: 一组转换
封装形式	S: 塑封型 <sup>(1)</sup> 无: 非塑封型
触点材料	T: AgSnO <sub>2</sub>
特性号 <sup>(2)</sup>	XXX: 客户特殊要求    无: 标准型

备注：(1) 当继电器装入PCB板焊接后，如需进行整体清洗或表面处理，请与我司联系，以便商定合适的焊接条件、合适的产品规格。

(2) 客户特殊要求由我司评审后，按特性号的形式标识。例如：(170)表示闪光灯负载。

外形图(一组常开/一组转换)




接线图(底视图)



安装孔尺寸



(底视图)




备注: \* 该尺寸不包括锡尖, 沾锡后锡尖长度不超过1mm.

性能曲线图

1. 负载曲线 (常开触点, 23°C)



2. 回流焊, PCB板面温度 (推荐焊接温度, 只适用于回流焊型产品)



声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考, 其中未明确规定的要求条件, 详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改, 恕不另行通知。  
当宏发与客户之间有经双方认定的详细规则 (如技术规格书、PPAP等文件) 时, 与产品相关的说明和要求按详细规范执行。  
对宏发而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。